产品名称：多路电池极板短路测试仪

型号：CS9929LB-B

性能特点

- 具有安全防电墙功能，能自动检测输入电源是否正确
- 输出高压可变频，范围 40.0～400.0Hz，分辨率 0.1Hz。可作为可变高压源使用
- 具有键盘锁功能，防止操作者修改测试参数，保证被测体按照设定的参数进行测试
- 线性功放驱动输出正弦波电压(电流)，波峰因数在 1.3～1.5 范围内
- 采用 240*64 绘图型液晶显示器显示，人性化的界面设计
- 具有中、英文显示界面，可满足不同用户的不同需要
- 可预先设置保存测试参数：可设置 30 个文件，每个文件可设置 99 个测试步
- 选配 RS232、RS485、USB 接口、标配 PLC 接口

技术参数

型号			CS9929LB-B（8 通道）
ACW	输出电压	范围	0.050kV～1.000kV
		精度	±（2%读值+5V）
		分辨率	1V
	最大输出功率		200VA（1.000kV/200mA）
	最大额定电流		200mA
	下限电流范围		0～199.9mA,0=不判断下限
	电流档位		200uA、2 00mA、20mA、200mA
	输出波形		正弦波
	输出波形失真度		≤2%（空载或纯阻性负载）
	波峰因数		1.3～1.5
	输出信号类型		DDS+功放
	电压上升时间		0，0.3s～999.9s　0=电压上升时间关
	测试时间		0，0.3s～999.9s　0=连续测试
	电压下降时间		0，0.3s～999.9s　0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0s～999.9s　0=间隔时间关
	输出电压模式		N 模式
BBD	输出电压	范围	0.100kV（系统默认不可设置）
		精度	±（2%读值+5V）
		分辨率	1V
	最大输出功率		2W（0.100kV/20mA）
	输出波形		正弦波
	测试时间		1.0s（系统默认不可设置）
	输出电压模式		N 模式
电压表	范围	AC	0.050kV～0.500kV
	精度		±（2%读值+5V）
	分辨率		1V
	显示数值		均方根值
电流表	测量范围	AC	0 ～ 200mA
	分辨率	AC	200uA 档：0.1uA,2mA 档：1uA，20mA 档：10uA，
	测量精度		≥2mA 为±（2%+5 个字），<2mA 为±（3%+5 个字）
	偏移功能		测试线及附件的的电流可以被减去
	测试模式		FLOAT 模式：RETURN 端不接机壳
计时器	范围		0～999.9s
	分辨率		0.1s
	精度		±（0.1%+50ms）